SH520AX

Boîtier pour *transmission* téléphonique

Anti-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS

5 ans garantie

Atouts

Solution de transmission déportée
Ce boîtier livré sans alimentation et sans module de transmission. Il est à équiper d'un module de transmission SH502AX, SH505AX ou SH506AX selon les besoins, pour une solution de transmission déportée.

Facilité d'apprentissage
via l'application Daitem Setup ou manuellement.

Facilite les évolutions d'installation
Sur une installation existante dotée d'une centrale équipée d'un module de transmission, il devient facile de faire évoluer l'installation vers une solution de transmission déportée lorsque l'alimentation secteur, obligatoire avec l'utilisation de l'ADSL, est requise. Les modules de transmission SH502AX, SH505AX et SH506AX peuvent être placés indifféremment dans une centrale d'alarme ou dans le boîtier SH520AX.

Caractéristiques Techniques

Émetteur radio TwinBand : 400/800 MHz	Boîtier à équiper au choix des modules de transmission SH502AX, SH505AX et SH506AX
Clavier de commande et de programmation intégré	Indice de protection : IP31 / IK04
Voyant tricolore d'aide à la programmation	Poids (sans rotule, avec alimentation) : 208 g
Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais)	Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C.
Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement	Dimensions (L x H x P) : 232 x 232 x 68 mm
Supervision système, radio et autoprotection mécanique	Poids : 1200 g

Références à commander séparément (selon les besoins)

BATLi22 : pile lithium 2 x (3,6V - 13 Ah) si l'alimentation secteur RXU01X n'est pas requise
RXU01X : alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC indispensable si utilisation du média ADSL. Indispensable pour bénéficier de l'application Daitem Secure et/ou l'utilisation de TwinLoad à distance
SH502AX : plug Ethernet / 3G
SH505AX : plug Ethernet / 4G
SH506AX : plug Ethernet
RXU14X : câble de 3 m pour l'alimentation secteur RXU01X.

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation