

SH808AX

Télécommande 2 touches avec fonction arrêt automatique



Anti-sabotage
& Anti-fraude

**Twin
Band**
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES



Jusqu'à 7 ans*

5ans
garantie



Atouts

Fonction arrêt automatique

Lorsque le porteur de la télécommande sollicite un détecteur d'ouverture ou se présente devant un détecteur de mouvement intérieur (selon le détecteur défini), le système d'alarme se met automatiquement à l'arrêt pour un confort absolu.

Fonction badge mains libres

A l'approche d'un clavier vocal avec lecteur de badge et détecteur d'approche, le porteur de la télécommande

accède directement aux touches de commande du clavier sans obligation de taper un code ou de présenter le badge de proximité SH804AX.

Sécurité d'utilisation renforcée

Afin de s'affranchir des mises à l'arrêt intempestives, de la télécommande se désactive automatiquement après 15 s d'immobilité empêchant ainsi une tierce personne de commander le système d'alarme lorsque l'utilisateur est à domicile.

Fonctions

Double utilisation

- avec un clavier de commande SH640AX, SH650AX ou BH640AX : l'apprentissage du badge mains libres au(x) clavier(s) permet au porteur de la télécommande de s'affranchir de la composition du code d'accès pour mettre en marche ou à l'arrêt le système d'alarme.
- sans clavier de commande : l'association de la télécommande au détecteur choisi (détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement intérieur, détecteur d'approche du clavier) permet l'arrêt automatique du système d'alarme sur sollicitation de ce dernier.

Livré avec une coque silicone de protection

- coque indispensable au fonctionnement des touches de la télécommande.

Capacité d'utilisation

- la télécommande peut être appris à 16 produits au maximum :
 - fonctionnement avec la fonction arrêt automatique : 1 centrale et jusqu'à 15 claviers vocaux,
 - fonctionnement sans la fonction arrêt automatique : jusqu'à 16 claviers vocaux.
- la télécommande ne peut pas être relayé via le relais radio SH701AX.

Voyant tricolore en face avant

Ce voyant permet de visualiser lors d'un appui touche :

- l'état de la pile,
- l'envoi de la commande radio,
- le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue par la centrale.

Programmation

- la télécommande est doté de deux touches de commande personnalisables, programmées en sortie usine sur Marche et Arrêt.
- séquence de programmation pour création de lien radio avec la centrale et/ou le clavier de commande.

Autonomie jusqu'à 7 ans constatés en conditions réelles d'utilisation.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Caractéristiques techniques

Radio mono fréquence 434 MHz

Portée radio 100 m en champ libre

Fonctionnement avec claviers : fonction badges mains libres

Fonctionnement sans claviers : fonction arrêt automatique

Configuration usine des touches marche totale et arrêt

Voyant tricolore, rouge, orange, vert

Sachet accessoire fourni, pile bouton + coque silicone.

Alimentation par pile lithium 3 V type CR2450

Indices de protection mécanique IP32

Dimensions L.86 x H.40 x P.13 mm

T° de fonctionnement - 10°C a + 55°C