SL520AX

Boîtier pour transmission *téléphonique*

Anit-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

5 ans garantie

ORIGINE FRANCE GARANTIE

La FRENCH FAB

Atouts

Solution de transmission déportée

Ce boîtier livré sans alimentation et sans module de transmission. Il est à équiper d'un module de transmission SL502AX, SL505AX ou SL506AX selon les besoins, pour une solution de transmission déportée.

Facilité d'apprentissage

Via l'application Daitem Setup ou manuellement sur la centrale.

Facilite les évolutions d'installation

Sur une installation existante dotée d'une centrale équipée d'un module de transmission, il devient facile de faire évoluer l'installation vers une solution de transmission déportée lorsque l'alimentation secteur, obligatoire avec l'utilisation d'un raccordement Ethernet est requise. Les modules de transmission SL502AX, SL505AX et SL506AX peuvent être placés indifféremment sur une centrale d'alarme ou sur le boîtier SL520AX.

Caractéristiques Techniques

Clavier de commande et de programmation intégré	Boîtier à équiper au choix des modules de transmission SL502AX, SL505AX et SL506 AX
Voyant tricolore d'aide à la programmation	Indice de protection : IP31 / IK04
Synthèse vocale 6 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais)	Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C.
Émetteur radio TwinBand : 400/800 MHz	Dimensions (L x H x P): 232 x 232 x 68 mm
Supervision système, radio et autoprotection mécanique	Poids : 1200 g

Références à commander séparément (selon les besoins)

BATLI22 : pile lithium 2 x (3,6V -13 Ah) si l'alimentation secteur RXU01X n'est pas requise
RXU01X : alimentation secteur 230V AC / 4,5V DC indispensable si utilisation du média ADSL.
Indispensable pour bénéficier de l'application Daitem Secure et/ou l'utilisation de TwinLoad® à distance.
SL502AX : plug Ethernet / 3G
SL506AX : plug Ethernet
SL505AX : plug Ethernet / 4G
RXU14X : Câble de 3m pour l'alimentation secteur RXU01X