# SL710AX

## Récepteur de commande et d'interface

Anit-sabotage & Anti-fraude

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

Jusqu'à 5 ans *

5 ans garantie

## Atouts

**Le récepteur permet de renforcer la dissuasion et apporte un confort supplémentaire à l'utilisation**

Il peut être commande directement par la centrale pour actionner divers dispositifs de dissuasion et de signalisation complémentaires (sirène, générateur de brouillard... ).

**Facilite les programmations grâce a !'utilisation du logiciel de télé-configuration Twinload®**

Les 8 sorties peuvent être paramétrées facilement via le logiciel TwinLoad®, permettant un gain de temps significatif.

**Peut être commande indépendamment de la centrale**

Le récepteur peut réagir directement aux télécommandes, claviers, médaillons ou détecteurs (commande d'automatisme, éclairage ... ).

**Programmation spécifique pour interfaçage avec un automatisme de portail Daitem**

Réglage de la durée d'impulsion en sortie pour commander soit l'ouverture complète du portail, soit l'ouverture du portillon uniquement.

## Caractéristiques Techniques

| |
|---|
| Alimentation :<br>- Par pile lithium MPU01X fournie (2 x 3,6 V -17 Ah),<br>- Externe continue 12 V TBTS protégée contre les courts-circuits et les inversions de polarité |
| 2 sorties relais forte puissance :<br>- Contacts secs libres de tout potentiel,<br>- Puissances de sortie cumulées maximales :<br>• Lampe a incandescence 1500 W<br>• Ampoule basse consommation 400 W<br>• Lampe halogène en 230 V, ampoule et crayon 1000 W, en 12 V, transfo électronique: 1500 W<br>- Fluo compact: ballast électronique intégrée 400 W, ballast ferro alimentation semi-séparée 360 W<br>- 4 modes de fonctionnement possibles : télérupteur, On/Off, impulsionnel ou minuterie<br>- Bornier a vis de type RTC, section maximale des fils 2 x1,5 mm |
| 6 sorties relais faible puissance:<br>- Contacts secs libres de tout potentiel<br>- Pouvoir de coupure 1 A/30 V<br>- 4 modes de fonctionnement possibles : télérupteur, On/Off, impulsionnel ou minuterie<br>- Bornier a vis de type RTC, section maximale des fils 1 mm |

| |
|---|
| Produit supervise par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'état de la pile et de l'état de l'auto protection) |
| Autocontr6le de l'état de l'alimentation et signalisation locale du défaut |
| Autonomie jusqu'à 5 ans constates en conditions réelles d'utilisation |
| Voyant bicolore d'aide a la programmation et de positionnement de l'aimant anti-arrachement |
| 1 touche test d'apprentissage et de paramétrage |
| Indices de protection : IP54 / IK08 |
| Émetteur / récepteur radio Twin Band® |
| Température de fonctionnement: -25°C a +70°C |
| Poids: 800 g (avec alimentation et accessoires) |
| Usage intérieur et extérieur sous abris |
| Dimensions (L x H x P) : 160 x 240 x 65 mm |

* Jusqu'à 5 ans constates en conditions réelles d'utilisation

# Fonctions

**5 récepteurs de commande maximum par installation**

**2 types d'alimentation**
Alimentation autonome via le bloc lithium MPU01X fourni ou via le bornier d'alimentation externe en 12 V.

**8 sorties relais**
- 2 sorties de forte puissance bistable
- 6 sorties de faible puissance bistable.

**Commande de dispositifs de dissuasion ou d'appareils divers**
- Générateur de brouillard opacifiant, éclairage, sirène ...
- Appareils électriques basse tension ou de puissance
- Automatismes de portail Daitem avec distinction ouverture de portail et portillon
- Autres automatismes de portail a commande impulsionnelle

**Fonction test de la portez radio**
Utile pour tester le fonctionnement des récepteurs de commande avant de les fixer définitivement.

**Interfaçage entre le système d'alarme et un transmetteur téléphonique filaire**

**Autocontrôle de l'état de l'alimentation**

**Autoprotection :**
- À l'ouverture,
- À l'arrachement,
- À l'éblouissement radio.

**Autonomie jusqu'à 5 ans** constates en conditions réelles d'utilisation.

**Supervision des anomalies par la centrale**
Pour chaque récepteur, la centrale surveille l'état:
- De la liaison radio,
- De l'alimentation,
- Du contact d'autoprotection.

**Restitution des anomalies via la synthèse vocale de la centrale**
Exemple : «bip, marche partielle 1, anomalie liaison radio appareil X»