

SC900AF • SC902AF

Ensemble interphone 1 logement

platine de rue / lecteur de badge



SC902AF

Coffret technique lithium et poste alimenté secteur



SC900AF

Coffret technique et poste alimenté lithium



Composition

L'ensemble interphone SC900AF comprend :

- 1 platine de rue lecteur de badge rétro éclairée MHF01X
- 1 blindage pour platine de rue 1 logement DB601
- 1 badge de proximité SH804AX
- 1 coffret technique à pile lithium SC201AF
- 1 poste intérieur interphone avec base secteur SC100AF

L'ensemble interphone SC902AF comprend :

- 1 platine de rue lecteur de badge rétro éclairée MHF01X
- 1 blindage pour platine de rue 1 logement DB601
- 1 badge de proximité sh804ax
- 1 coffret technique à pile lithium SC201AF
- 1 poste intérieur interphone avec base pilee lithium SC101AF

Fonctions

Accueil et filtrage des visiteurs depuis le combiné,

écoute sur l'accès, communication avec un autre combiné et commande depuis la maison jusqu'à 16 produits :

- jusqu'à 4 gâches ou serrures électriques (accès portillon),
- jusqu'à 4 automatismes de portail (accès voiture),
- jusqu'à 4 automatismes de portes de garage**,
- jusqu'à 4 récepteurs d'éclairage.

Commande de la gâche et/ou de l'automatisme de portail depuis la rue par le badge.

Communication numérique full duplex

Jusqu'à 4 postes intérieurs

Communication entre combinés

Visualisation à tout moment de l'état des accès et des éclairages sur l'acheteur du combiné

* Jusqu'à 5 ans constatés en conditions normales d'utilisation

** Nécessite des récepteurs associés

Fonctionnement du poste en mains libres ou combiné décroché

9 types de sonnerie et 4 niveaux sonores possibles

Acheur LCD permettant la visualisation de :

- l'état de la gâche ou du portail (ouvert ou fermé) pour chacun des accès si contact de position raccordé,
- l'état (ouvert / éteint) de l'automatisme de porte de garage,
- l'état des piles,
- la qualité de la réception radio,
- le réglage du niveau audio,
- l'état (allumé / éteint) de l'éclairage extérieur.

Programmation de l'interphone par touche et afficheur

Jusqu'à 5 ans* d'autonomie

Alimentation

- Coffret technique :

- alimentation pile lithium
- autonomie de 5 ans pour un usage domestique, à savoir par jour : 2 communications, 7 commandes de gâche, commandes du portail (sans retro-éclairage de la platine).
- possibilité alimentation par panneau solaire.

- Poste intérieur interphone sur base pile SC101AF :

- alimentation par pile lithium fournie
- autonomie de 5 ans, combiné sur base
- autonomie de 15 jours assurée par batterie lithium fournie, combiné hors de sa base
- pour un usage domestique, à savoir par jour :
 - 1 communication, 4 commandes de gâches,
 - 5 commandes de portail, 1 commande d'éclairage,
 - 1 commande de porte de garage, 2 communications inter-combinés.

- Poste intérieur interphone sur base secteur SC100AF :

- alimentation par bloc secteur fourni
- autonomie de 15 jours par batterie lithium-ion, combiné hors de sa base
- pour un usage domestique, à savoir par jour :
 - 1 communication, 4 commandes de gâches,
 - 5 commandes de portail, 1 commande d'éclairage,
 - 1 commande de porte de garage, 2 communications inter-combinés.

Caractéristiques Techniques

Transmission radio numérique bi-canal bidirectionnelle
Optwin® (jusqu'à 400 mètres de portée en champ libre,
variable selon conditions d'environnement et d'installation)

Platine de rue blindée en métal brossé antivandale

Platine affleurante sans encastrement

Possibilité de gérer jusqu'à 16 badges

Aucun raccordement au secteur du coffret

Poste intérieur : alimentation par pile lithium (SC101AF) ou
bloc secteur (SC100AF) fournis

Commande intégrée au coffret technique de tous types
d'automatismes de portail acceptant une commande
manuelle à contact sec, de gâches ou serrures électriques
(12 V / 1,5 A max.)

Alimentation et commande de gâches ou serrures
électriques (12 V / 1,5 A max.)
