

Tastiera da esterno bidirezionale con ritorno di stato

SH650AX

La tastiera per esterno può essere installata sia vicino alla porta d'ingresso dell'abitazione, sia in strada vicino al cancelletto pedonale o al cancello, grazie al suo design sobrio e robusto. Può essere posizionata anche in locali tecnici e/o ambienti soggetti a polvere o sporcizia (e.g. garage).

Compresi:

- 1 transponder SH804AX
- 1 pila al litio 2 x (3,6 V / 2,4 Ah) tipo RXU02X



Funzioni

- La sintesi vocale, il buzzer (per i Bip «di segnalazione») e il LED tri-colore ne facilitano l'installazione e garantiscono grande comfort di utilizzo grazie ai ritorni di stato.
- I comandi sono accessibili tramite un codice principale e 32 codici di servizio e/o transponder memorizzabili sulla tastiera. Questi ultimi, grazie ad un'area di lettura, consentono all'utente di comandare più velocemente e facilmente il proprio sistema, eliminando la consueta digitazione del codice di accesso.
- La tastiera, dotata di un transponder SH804AX, è anche compatibile con il telecomando transponder a mani libere SH808AX.
- La tastiera è dotata di un rilevatore ad infrarossi che attiva la retroilluminazione (se il livello della luce naturale è basso) in caso di rilevazione di presenza.
- Pila con sistema di bloccaggio brevettato per prevenire le sostituzioni con ricambi non conformi.
- Tastiera retroilluminata per 10 secondi (soltanto in caso di luce natu-

rale bassa):

- quando un tasto viene premuto un tasto
- a seguito di una rilevazione (in questo caso si attiva anche la luce blu presente sul frontale della tastiera).

- Utilizzo interno ed esterno senza riparo.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con batteria al litio 2 x (3 V - 2,4 Ah) RXU02X in dotazione
- Compatibile con i prodotti DAITEM gamma TwinBand®
- Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, stato della batteria e stato dell'autoprotezione)
- Autocontrollo dello stato di alimentazione e segnalazione locale delle anomalie
- Autonomia di 5 anni per uso domestico (4 anni se si utilizza la scheda relè SH810AX opzionale)
- 4 pulsanti di comando riprogrammabili (programmazione di fabbrica : ON / OFF / Parziale 1 (P1) / Parziale 2 (P2))
- Campanello: 1 pulsante riprogrammabile (con supporto per etichetta per personalizzazione)
- Codici
 - 1 codice principale
 - 32 codici di servizio (secondo il numero di transponder)
 - Codici di accesso programmabili da 4 a 6 cifre
 - 32 possibili transponder (secondo il numero di codici di servizio)
- Restrizioni accesso a determinati pulsanti di comando o gruppi per codici di servizio e transponder
- Sensore di rilevazione a infrarossi disattivabile con livello di allarme configurabile (avviso, dissuasione, preallarme, intrusione)
- Retroilluminazione a seguito di una rilevazione a infrarossi disattivabile in Funzione comfort
- Sintesi vocale disattivabile
- 3 modalità di attivazione dell'impianto d'allarme:

- Acceso totale
- Acceso parziale
- Acceso gruppo per gruppo (da programmare)

- Indicazione di ritorno visiva e udibile per:
 - ritorno di stato della centrale
 - porte o finestre rimaste aperte
 - anomalie
 - allarmi

- Livello regolabile di suoni udibili e sintesi vocale

- Sintesi vocale disponibile in 6 lingue (francese, italiano, tedesco, spagnolo, olandese, inglese)

- LED a tre colori (rosso, verde e arancione) per facilitare l'uso e la programmazione

- La tastiera è autoprotetta:
 - contro le aperture
 - contro il distacco da parete
 - contro i tentativi di riproduzione del codice di accesso (tastiera bloccata per una durata specifica se vengono rilevati questi tentativi)

- Protezione con sistema di codifica aggiornato continuamente per rendere impossibili eventuali tentativi di accensione o spegnimento del Sistema di Sicurezza

- Funzione di protezione antigelo: la tastiera può essere utilizzata per garantire la rilevazione congelamento in base al principio termovelocimetrico (attivazione di un allarme tecnico se la temperatura rilevata è inferiore a 5 °C)

- Grado di protezione : IP 54 / IK 08
Temperatura di funzionamento : da -25°C a +70°C
Dimensione prodotto (L X A X H) : 106 x 200,5 x 32,6 mm
Dimensioni imballo (L X A X H) : 170 x 230 x 55 mm
Peso : 426 g (con pila)

- Accessori (non in dotazione)
Scheda relè SH810AX 2 uscite contatto pulito NA – capacità d'interruzione 24 Vcc o Vca, 30 mA.
La scheda relè 2 uscite, SH810AX, può esserem integrata nella tastiera per consentire le connessioni e la gestione di:
 - un sistema di controllo del dispositivo di apriporta o elettroserratura, e / o
 - l'ingresso manuale di un sistema di automazione cancello.Questa scheda relè può essere collegata anche all'ingresso a contatto pulito di un modulo trasmettitore radio comfort DAITEM (ad esempio: SK201AX), per trasmettere a un ricevitore radio DAITEM