

# SH614AX • SH614BX\*

## Télécommande *4 touches*

à retour d'état



Anti-sabotage  
& Anti-fraude

**TwinBand®**  
TRANSMISSIONS  
RADIO BI-BANDES



Jusqu'à 5 ans \*\*

**5 ans**  
garantie



### Atouts

#### Utilisation simplifiée grâce à la personnalisation

Une étiquette de personnalisation permet d'identifier rapidement la touche à solliciter.

#### Confort d'utilisation grâce aux retours d'information

Après chaque appui, le voyant permet de visualiser la commande qui a été reçue et prise en compte par la centrale.

#### Design «métal», Premium et ergonomique

Une partie en contact avec la main en métal pour un effet «Premium» et robuste. Une taille réduite et un poids consistant.

## Caractéristiques Techniques

Très longue portée radio en extérieur

Configuration usine : Marche totale, Arrêt, Marche partielle

Boîtier en polycarbonate - ABS, très résistant aux chocs

Voyant lumineux tricolore, rouge, orange, vert

Alimentation 1 pile bouton lithium (3 V - 270 mA/h type CR2430) BATLi08 fournie

Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisation

Indice de protection mécanique IP67

Dimensions L.74 x l.44 x H.20 mm

T° de fonctionnement - 10°C à + 50°C

## Fonctions

### Programmation

- 4 touches préprogrammées / reprogrammables sur n'importe quelle commande.
- Programmation des touches de fonction à partir du clavier de la centrale.
- Mise en et hors service du système d'alarme
- Pilotage d'un récepteur de commande et d'interface

### Télécommande ergonomique et sécurisée

- Signalisation de retour d'état précise, en cohérence avec les couleurs de l'application Daitem Secure.
- Fonction verrouillage des touches innovante par glissement, utilisable d'une main.
- Étanchéité renforcée

### Possibilité d'apprendre la télécommande

Via l'application Daitem Setup ou manuellement par la centrale.

### Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui

- L'état des piles,
- L'envoi de la commande radio,
- Le retour d'état pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- Les différentes programmations.

### Protection des personnes

- Télécommande permettant d'alerter des personnes localement en générant un appel sonore sur la centrale d'alarme ou à distance via le système d'alarme TwinBand®.
- Télécommande permettant de déclencher un appel incendie pour une réaction adaptée et spécifique du système d'alarme (modulation incendie et durée de sonnerie spécifique).

**Autonomie jusqu'à 5 ans** constatés en conditions réelles d'utilisation.

\* SH614AX Télécommande 4 touches blanche, SH614BX Télécommande 4 touches noire

\*\*Jusqu'à 5 ans constatés en conditions réelles d'utilisation