

SH618AX

Télécommande à *retour d'état*

8 fonctions



Anti-sabotage
& Anti-fraude

**Twin
Band**
TRANSMISSIONS
RADIO BI-BANDES



7 ans *

5 ans
garantie



Atouts

Télécommande 8 fonctions de faibles dimensions

Un curseur latéral permet de doubler le nombre de commandes sur chacune des touches et de disposer ainsi jusqu'à 8 fonctions.

Confort d'utilisation grâce aux retours d'information

Après chaque appui, le voyant tricolore permet de visualiser que la commande a bien été reçue et effectuée.

Caractéristiques Techniques

Très longue portée radio en extérieur jusqu'à 900 m

Configuration usine : Marche totale, Arrêt, Marche partielle 1 et Alerte

Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs

Voyant lumineux tricolore (Rouge, Orange, Vert)

Coque de protection pour télécommande 4 et 8 fonctions (RXA33X)

Autonomie jusqu'à 5 ans en conditions réelles d'utilisateur

IP de fonctionnement - 10°C à + 50°C

IP 30 / IK03

Dimensions L. 70 x 1.40 x H.14 mm

Fonctions

Programmation

- 4 touches préprogrammées et reprogrammables sur n'importe quelle commande.
- Bouton poussoir dissimulé à l'intérieur de la télécommande pour accéder au mode configuration.

Télécommande multi-applications, permettant :

- Les mises en et hors service du système d'alarme,
- De piloter le récepteur de commande et d'interface SH710AX, les récepteurs extérieurs 712-21X, 713-21X, 714-21X, SA706AX et SA707AX.

Possibilité d'apprendre la télécommande

Via l'application Daitem Setup ou manuellement par la centrale.

Utilisation ergonomique et sécurisée

- Capot de protection des touches.
- Verrouillage des touches lorsque le curseur latéral est en position intermédiaire.

Voyant tricolore permettant de visualiser lors d'un appui :

- L'état des piles,
- L'envoi de la commande radio,
- Le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue et effectuée,
- Les différentes programmations.

Autonomie jusqu'à 7 ans en conditions réelles d'utilisation.